

SK - Návod na predlžovací kábel a navijak

Tieto predlžovacie káble a cievky predlžovacích káblov sú navrhnuté na domáce a podobné použitie a spĺňajú požiadavky smernice 2014/35/EÚ (Elektrické zariadenia určené na použitie v určitých napäťových limitoch).

Upozornenie: Predlžovacie káble nie sú určené na trvalé napájanie elektrických spotrebičov. Nepripájajte viacero predlžovacích káblov za sebou (v sérii).

Rozsah použitia – Sú navrhnuté na použitie v domácnostiach, obchode, ľahkom priemysle a podobných účeloch. Môžu sa používať pri nasledujúcich teplotách:

- Sériá BASIC (typ kábla H05VV-F) od +5°C do +40°C
- Sériá HOBBY (typ kábla H05RR-F) od -5°C do +40°C
- Sériá ELITE (typ kábla N07V3V3-F) od -15°C do +40°C
- Sériá PROFI (typ kábla H07RN-F) od -15°C do +40°C

Navijaky a krmidlá bez určitého ochranného označenia sú navrhnuté na použitie v interiéroch alebo suchých priestoroch. Navijaky a vodiče s ochranou IP44 môžu byť použité aj vonku. Pozor, požiadavky na ochranu IP44 (ochrana pred striekajúcou vodou) sú splnené len vtedy, ak sú ochranné kryty zásuviek správne a správne zatvorené!

Ohrievanie – Predlžovacie káble sú zdrojom tepla aj pri bežnom používaní. Ak je to možné, načítajte ich vo vyvinutom stave. Nevystavujte ich slnečnému žiareniu ani teplu. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie uvedené na typovom štítku. Inak hrozí riziko poškodenia izolácie a požiaru

Navijaky sú vybavené tepelnou poisťou – nastavenou na približne 56°C. Nevystavujte ich slnečnému žiareniu ani teplu. Vďaka ohrievaniu navijaka sa hodnota maximálneho zaťaženia môže výrazne znížiť. Ak sa spustí tepelná poisťka, nastavte ju znova stlačením červeného tlačidla až po odpojení navijaka od siete a ochladiení.

Pred každým použitím – Skontrolujte navijak alebo krmivo na poškodenie, nečistoty alebo vlhkosť. Inak ho nepoužívajte. Existuje riziko elektrického úrazu!

Pri samostatnom používaní – Buďte mimoriadne opatrní a uistite sa, že deti a zvieratá nepridú do kontaktu s navijakom alebo krmidlom. Používajte ho iba v špecifikovanom prostredí, s maximálnym zaťažením uvedeným na type štítku, najlepšie v rozloženom stave. Chráňte ho pred nadmerným teplom a mechanickým poškodením.

Po každom použití – Skontrolujte navijak, vyčistite ho a opatrne navíňte kábel na cievku. Až potom ho skladujte na suchom a bezprašnom mieste. Skontrolujte a vyčistite privody. —



NM1357_NM3489V1.0CZ

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Predtým, než produkty MUNOS použijete prvýkrát, prečítajte si celý tento dokument. Tento dokument je platný počas celej životnosti všetkých produktov MUNOS. Produkty MUNOS spĺňajú požiadavky príslušných štandardov a harmonizačných predpisov platných v čase dodania. Opravy produktov MUNOS môže vykonávať iba autorizovaný servisný agent alebo osoba s príslušnými elektrickými kvalifikáciami. Rešpektujte národné predpisy platné v krajine používania. Udržiavajte MUNOS produkty čisté (čistíte len na odpojenom zariadení, bez napätia). Aby sa predišlo akémukoľvek potenciálnemu nebezpečenstvu pre osoby alebo majetok, produkty MUNOS musia byť používané iba v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávne použitie, napríklad použitie v nevhodnom prostredí, použitie mimo povoleného teplotného rozsahu, rušenie elektroinštalácie, vkladanie cudzích predmetov a pod., sa musí vyhnúť. Poškodené produkty MUNOS musia byť vylúčené z používania. Nedodržanie týchto pokynov môže byť dôvodom na vypršanie podmienok záruky.

Skladovanie a preprava – Aby bola následná bezproblémová funkčnosť, produkty MUNOS musia byť uložené na suchom a bezprašnom mieste. Musí byť prepravovaný v vhodnom balení. Počas prepravy musia byť zabezpečené proti nárazu a pádu z výšky.

Pred použitím – Skontrolujte, či je produkt MUNOS kompletný alebo či nebol počas prepravy poškodený. Ak sa na produkt vzťahujú konkrétne bezpečnostné pokyny alebo návody na použitie, oboznámte sa s nimi. Produkty MUNOS je možné používať iba v predpísanom prostredí. Preto pred použitím skontrolujte, či stupeň ochrany a typ kábla zodpovedá zamýšľanému použitiu. Nepoužívajte ho na priamom slnku, to môže viesť k nadmernému zahrievaniu.

Prevádzka a údržba – Používateľ musí zabezpečiť vhodné podmienky na používanie produktov MUNOS (typ siete, výber vhodného miesta použitia, klimatické podmienky a pod.) Pri používaní produktov MUNOS by okolité teploty nemali presiahnuť priemernú hodnotu +35 °C. Po každom použití produkt vyčistite a uskladnite na suchom, bezprašnom mieste. V prípade akéhokoľvek nevhodného použitia alebo neoprávneného zásahu do produktu MUNOS budú všetky záruky a právo nahradiť výkon neplatné.

Likvidácia – V prípade likvidácie odovzdávajte produkt cez zberné miesta (miesta spätného odvozu elektrických zariadení), na opätovné použitie alebo na recykláciu. Tento produkt je takzvané elektrické zariadenie a nepatrí do komunálneho odpadu!